oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO 6 5G

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM

Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer la coque arrière du matériel à 80°C pendant 2 à 5 minutes (éviter de chauffer la caméra)

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis



Dépose du capot de protections de la carte mère

Dévisser les capots de fixation de la carte mère

Dévisser la vis de maintien de la carte logique et vis de maintien de la nappe



Déconnecter le connecteur batterie et les nappes



Retirer les caméras avant et arrière

Dépose des modules caméra

Fin Etape 4 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 5		
Prendre la seringue d'éthanol	Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion	Dépose de la batterie **Fin Etape 5 : Dépose de module**
Début Etape 6		
Prendre le tournevis	Retirer le capot de protection carte Antenne	
Dépose capot de protection carte antenne	Déconnecter la nappe C	
Dépose de la nappe C	Dévisser les vis de maintien de la carte Antenne	
	Dépose des câbles RF	
Dépose des câbles RF	Retirer les cartes électroniques (carte Mère et carte Antenne)	Dépose des cartes électroniques (carte Mère et carte Antenne) **Fin Etape 6 : Dépose de module**
Début Etape 7		
Prendre la pince ESD	Retirer le Speaker Box	Dépose du Speaker Box **Fin Etape 7 : Dépose de module**
Début Etape 8		
Prendre la pince ESD	Retirer le capteur d'empreinte	Dépose du capteur d'empreinte **Fin Etape 8 : Dépose de module**
Dépose de la nappe USB		
Début Etape 9		
Prendre la pince ESD	Retirer les modules haut parleur	Dépose du module haut parleur **Fin Etape 9 : Dépose de module**
Début Etape 10		
Prendre la pince ESD	Retirer le vibreur	Dépose du vibreur **Fin Etape 10 : Dépose de module**